

TECSUN PL-368 ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP

Il Tecsun PL-368 è un mini-ricevitore tascabile che offre sorprendenti qualità unita ad eccellenti funzionalità SSB. Questa caratteristica, come l'immissione diretta della frequenza, rende il PL-368 il ricevitore ideale per coloro che desiderano ascoltare le stazioni di servizio radio a onde corte, le trasmissioni radioamatoriali e le normali trasmissioni a onde corte. Il Tecsun PL-368 è alimentato da una batteria agli ioni di litio BL-5C da 1000 mAh che offre fino a 24 ore di funzionamento continuo.

Gamma di frequenza: LW 153-513 kHz, MW 520-1710/522-1620 kHz, SW 1711-29999 kHz, FM 64-108/76-108/87-108/88-108 Mhz.

Passi di sintonizzazione della frequenza: LW/MW: 9/1 kHz, SW: 5/1 kHz, SSB 5 kHz/1 kHz/10 Hz, rilevamento sincrono: 5 kHz/1 kHz/100 Hz, FM: 100/10 kHz, Memorie di frequenza: LW: 100, MW: 150, SW: 300, FM: 100, SSB: 100, Sync: 100, Sensibilità limite rumore (per 26dB S/N):

W: <10mV/m, MW < 1mV/m, SW: <20uV, FM (per 30dB S/N) <3uV Selettività: >60dB su tutte le bande Intervallo blocco rilevamento sincronizzazione: +/- 1 kHz DSP IF Frequenza: AM 45kHz, FM: 128 kHz Crosstalk stereo FM: 35 dB (uscita cuffie) Altoparlante: 8 ohm, 0,25 W, Potenza massima di uscita audio: 200 mW, Assorbimento di corrente: FM/MW/LW: <25mA, SW: <45 mA, Corrente di standby: <90uA, Ricarica esterna; Micro USB 5V, 500 mA



- Dimensioni: 162 x 53 x 26 mm (L x A x P)
- Peso: 200 g
- ULTIMA RELEASE FIRMWARE:3684, fornito con custodia e batteria litio ricaricabile USB.